



03	事前にご準備いただく必要があるもの
03	セットアップ全体の流れ
04	Bルートサービス申請
05	スマートフォンアプリ「energy on」のダウンロード
08	機器登録手順
08	ゲートウェイとのペアリング (Atto編)
13	スマートメーターとのペアリング
16	エコネットライト機器とのペアリング
19	「energy on」アプリの設定
23	改訂履歴



energy on について

「energy on」アプリはホームゲートウェイとペアリングしてご利用いただくことで、リアルタイムでご自宅の電力使用状況を表示し、設定した電気料金の予算を超過した場合にはプッシュ通知でお知らせします。

また、ご利用者様は、太陽光発電や蓄電池などの様々なエネルギーデバイスを登録することで、発電量、売電量、電力使用量、蓄電量やデバイスの状態の確認、およびその操作を簡単に行うことができます。

<事前にご準備いただく必要があるもの>

1. Wi-Fiルーター（パスワードをお手元にご準備ください）
2. スマートフォン
（Android 端末の場合、OS バージョンは 6 以上、iOS 端末の場合、OS バージョンは 13 以上。）
3. スマートメーターBluetoothデータ取得のためのID、パスワード
（ID、パスワードを取得していない場合は、地域一般送配電事業者への申請が必要です。関連手続きは「Bluetoothサービス申請」の章をご参照ください。）
4. ご契約されている電力契約の料金プラン情報

<セットアップ全体の流れ>



電力メーター情報発信サービス（Bルートサービス） 申請

「energy on」のサービスをご利用するには、「電力メーター情報発信サービス（Bルートサービス）」のお申し込みが必要となります。

Bルートサービス申し込みの手順は下記をご参考ください。

- STEP
- 1** 地域一般送配電事業者（東京電力パワーグリッド、中部電力パワーグリッド、東北電力ネットワークなど）が定めた申し込み方法に従って、Bルートサービスを申し込んでください。
詳しい申請方法はよくある質問をご参照ください。



[https://url.nextdrive.io/B-Route-application Idemitsu-Remote-Control-System](https://url.nextdrive.io/B-Route-application%20Idemitsu-Remote-Control-System)

- STEP
- 2** スマートメーター設置済みの方：
申し込み完了後、1～2週間程度でBルートサービスのIDとパスワードが地域一般送配電事業者より書面でご自宅に届きます。
スマートメーターの設置が完了していない方：
申し込み完了後、地域一般送配電事業者によるスマートメーターへの交換工事を行なった後、BルートサービスのIDとパスワードが書面でご自宅に届きます。
-

スマートフォンアプリ「energy on」 のダウンロード

STEP 1 お持ちのスマートフォン端末のOSをご確認ください。Android端末の場合、OSバージョンは 6 以上、iOS 端末の場合、OS バージョンは 13 以上であることをご確認ください。

*OSバージョンはスマートフォンの「設定」でご確認ください。



[https://url.nextdrive.io/Android Idemitsu-Remote-Control-System](https://url.nextdrive.io/Android%20Idemitsu-Remote-Control-System)



[https://url.nextdrive.io/iOS Idemitsu-Remote-Control-System](https://url.nextdrive.io/iOS%20Idemitsu-Remote-Control-System)



STEP 2 上記のQRコードをスキャンし、またはGoogle PlayやApp Storeで「energy on」を検索し、「energy on」アプリをダウンロードしてください。

STEP 3 「energy on」を起動後、ご利用のメールアドレスでアカウントを新規登録してください。

①新規登録をタップ、②メールアドレスを入力、③パスワードの設定を行ってください。



STEP 4 入力された電子メールアドレス宛に送信された認証コードをアプリに入力することで、アカウント作成が完了します。



認証コードが届かない場合には、以下の点についてご確認・設定をお願いします。

1. 入力されたメールアドレスのご確認

すべて半角で入力しているか、前後に余分なスペースなどが含まれていないかをご確認ください。記号や@マークが全角になっている場合がありますので再度ご確認ください。

2. 迷惑メールフォルダのご確認

お客様がご利用されているメールサービスによっては初期設定にてアドレス帳に登録のないメールアドレスや見慣れないドメイン（メールアドレスの@より後ろの部分）を迷惑メールとして判定し、ブロックまたは迷惑メールフォルダに自動で振り分けている場合があります。

また、特定のドメイン以外受信できない様に設定されている場合もあります。

まずは迷惑メールフォルダを確認いただき、受信できていない場合には以下のドメインについて受信許可設定後に再度メールアドレスの入力をお願いいたします。

ドメイン：awsses.com、mail.nextdrive.io

STEP 5

アプリにログインすると、以下の画面が最初に表示されます。
各種ボタンの説明は以下になります。



ホーム

お知らせ記事や電気料金レポートなどの記事が確認できます。



デバイス

CubeやAttoの登録、エコーネットライト機器の登録、スマートメーターの登録などデバイス設定ができます。



Life+

「energy on」の初期設定、各種アプリ機能の設定・確認が行えます。



アカウント

アカウントの確認、問い合わせ、ログアウトなどが行えます。

機器登録手順

- ・各種機器を登録したい場合は、各デバイスのペアリング手順に従い（下記ご参考）、操作してください。
- ・ゲートウェイの設定は必ず最初の実施してください。その他のデバイスの追加は、ゲートウェイの登録が終了してから実施してください。

ゲートウェイとのペアリング（Atto編）

ゲートウェイはご自宅のWi-Fi・スマートメーターの電波が届くところに設置してください。

推奨設置場所

- ① Wi-Fiルーターとの距離：スマートフォンでWi-Fi信号を受信できる範囲。
- ② スマートメーターとの距離：概ね10m以内。

STEP 1 「energy on」
アプリを開いて、「デバイス」
ページ右上の「+」ボタンをタップし、
デバイスを追加します。



STEP 2 Attoのアイコンをタップし、
Attoのセットアップ画面に
進みます。



STEP 3 Attoの紹介を確認してから、「次へ」をタップし、セットアップを続けます。



STEP 4 セットアップ準備画面のチェックリストに従い操作し、「Attoが電源に接続されている」、「スマートフォンがインターネットに接続されている」にチェックを入れたうえで、「次へ」をタップし、セットアップを続けます。



STEP 5 接続したいAttoを検索するには、製品番号のQRコードを画面にあわせて読み取る、または「手動入力」をタップし製品番号をご入力ください。

*製品番号とそのQR codeは外箱や本体の裏面にあるシート上に表記されています。



STEP 6 接続されたAttoを確認し、「次へ」をタップしたうえで、セットアップを続けます。



STEP 7 屋外の天候、温度、湿度情報を取得するために、ゲートウェイが設置されている位置の「郵便番号」を入力するか、または「後で設定する」をタップし、「後で設定する」をタップし、Wi-Fi IPアドレスで、対応する天気情報を取得します。その後、「次へ」をタップしたうえで、セットアップを続けます。

*Wi-Fi IPアドレスによる位置情報取得の精度が高くないので、「郵便番号」の入力を推奨します。




STEP 8 ゲートウェイ名を設定したうえで「OK」をタップし、もしくは「後で設定する」をタップして、デフォルトとして「Atto-XXXXXX（シリアル番号の最後の6桁）」を使います。



STEP 9 安定な接続を確保するために、「OK」をタップし、Wi-FiとLTEを利用し、IoE クラウドへデータを転送するか、または「後で設定する」をタップし、LTEのみ利用します。

*より良いネットワーク環境を確保するために、安定した接続の確保を採用することを推奨します。
「後で設定する」をタップする場合は、いつでもデバイスの設定ページから再設定できます。




STEP 10 Atto はアクセスポイントモード (APモード) を有効にすることで、Wi-Fiで直接エコーネットライト機器と接続することが可能です。「次へ」をタップし、APモードの設定を行なうか、「後で設定する」をタップし、セットアップを継続します。

*「後で設定する」をタップする場合は、いつでもデバイスの設定ページから再設定できます。



STEP 11 ゲートウェイをWi-Fiのアクセスポイントとして利用するため、パスワードを設定してください。

*システムが自動的に8文字のランダムパスワードを提供するので、これを利用することもできますし、変更することも可能です。パスワードはデバイスページの「設定」で変更することが可能です。



STEP
12 Wi-Fiのアクセスポイントの
パスワードを変更する場合は、
8文字以上の英数字を入力する
必要があります。

* 「試行回数が多すぎます」の
メッセージが表示された場合は、
「リトライ」をタップし再設定す
るか、「スキップ」をタップし、
パスワード未設定のままセットア
ップを続けるか、どちらかを選
んでください。



STEP
13 Attoのセットアップが完了しました！



STEP
14 「完了」をタップし、アプリ画面の最上部に右図の
ようなカード（気温などの天気情報）が表示されて
いることを確認して終了します。



スマートメーターとのペアリング

- STEP
1 「energy on」アプリを開いて、「デバイス」ページ右上の「+」ボタンをタップし、デバイスを追加します。



- STEP
2 スマートメーターのアイコンをタップし、スマートメーターのセットアップ画面に進みます。



- STEP
3 スマートメーターのセットアップ紹介を確認したうえで、「次へ」をタップし、セットアップを続けます。



STEP 4 セットアップ準備画面のチェックリストに従い操作し、「ゲートウェイのLEDライトが緑色に点灯している」、「スマートフォンがインターネットに接続されている」、「Bルート認証IDとパスワードの準備」にチェックを入れたうえで、「次へ」をタップし、セットアップを継続します。



STEP 5 スマートメーターとペアリングしたいゲートウェイの名称を確認したうえで、「次へ」をタップし、セットアップを継続します。



STEP 6 Bルート設定画面に、IDとパスワード情報を入力してください。

*BルートIDとパスワードを英数半角で入力してください。
入力するには、QWERTY配列の英語キーボードかフルキーボードを推奨します。



STEP スマートメーターとのペアリング作業を待ちます。

7



STEP スマートメーター名を設定したうえで「OK」をタップし、もしくは「後で設定する」をタップしデフォルトを使います。

8



STEP スマートメーターとのペアリングが完了しました！

9



エコーネットライト機器とのペアリング

- ・ペアリングを行なう前に、接続機器はエコーネットライトAIF認証取得済み機器であることを事前に確認してください。ご利用の機器が認証を取得しているか分からない場合にはエコーネットコンソーシアムHP (<https://echonet.jp/product/aif/>) でご確認、もしくはメーカーにお問い合わせください。
- ・エコーネットライト機器を接続するためには、ゲートウェイが接続しているネットワークと同一のネットワークである必要があります。ネットワーク設定にご確認ください。

STEP
1 「energy on」アプリを開いて、「デバイス」ページ右上の「+」ボタンをタップし、デバイスを追加します。



STEP
2 ECHONET Liteのアイコンをタップし、エコーネットライト機器のセットアップ画面に進みます。



STEP
3 エコーネットライト機器のセットアップ紹介を確認したうえで、「次へ」をタップし、セットアップを続けます。



STEP

4

セットアップ準備画面のチェックリストに従い操作し、「ゲートウェイのLEDライトが緑色に点灯している」、「スマートフォンがインターネットに接続されている」、「利用機器がECHONET Lite（エコーネットライト）認証を取得している」、「ECHONET Lite（エコーネットライト）機器のHEMS機能が利用可能になっている」、「利用機器とゲートウェイが同じネットワークに接続されている」にチェックを入れたうえで、「次へ」をタップし、セットアップを続けます。



STEP

5

エコーネットライト機器とペアリングしたいゲートウェイの名称を確認したうえで、「次へ」をタップし、セットアップを続けます。



STEP

6

ペアリングしたいエコーネットライト機器を選択したうえで、「次へ」をタップし、セットアップを続けます。



STEP 7 エコーネットライト機器とのペアリング作業を待ちます。



STEP 8 エコーネットライト機器名を設定したうえで「OK」をタップし、もしくは「後で設定する」をタップしデフォルトを使います。



STEP 9 エコーネットライト機器とのペアリングが完了しました！



「energy on」 サービスの設定

- STEP 1 「energy on」 サービスを開き 「Life+」 ボタンをタップします。



- STEP 2 「energy on設定」 の 「設定」 をタップします。



- STEP 3 グループIDを入力してください。
グループIDはAtto外箱のシールに記載されています。



STEP 4 この画面が表示されたお客様はお客様番号を入力してください。この画面が表示されないお客様は次のSTEPに進みます。

お客様番号は本製品の提供事業者からの通知に記載されています。



STEP 5 注意事項を確認・同意して、「利用開始」をタップします。



-
- STEP デバイス情報を登録します。
- 6** お持ちでないデバイスは空欄にしてください。
登録が完了したら、下までスクロールして、「次へ」
をタップします。



STEP

7

「STEP 6」と同様に、デバイス情報を登録します。
お持ちでないデバイスは空欄にしてください。
登録が完了したら、下までスクロールして、「次へ」
をタップします。



STEP

8

各項目を入力、または、選択し、「送信」ボタンを
タップします。
加入されている電力会社が無い場合は、「その他」を
選択してください。

Life+のサービスをご利用される方は別冊
「Life+」の説明資料もご参照ください。
なお、「ZEH申請」をされている方はLife+説
明資料をご確認の上、必ずLife+のZEH報告
データ出力支援の設定をお願いいたします。

ZEH申請をされている方は、ZEH報告データ出力支援の設定をされない場合、実績報告書が出力でき
ませんので、ご注意ください。



改訂履歴

版数	日付	改訂箇所	改訂内容
1-01	2024年4月1日		初版発行



本サービスのセットアップ手順はバージョンアップに伴い、変更される可能性があります。セットアップに関するよくある質問（FAQ）につきましては、下記のQRコードをスキャンし、ご確認ください。



[https://url.nextdrive.io/FAQ Idemitsu-Remote-Control-System](https://url.nextdrive.io/FAQ_Idemitsu-Remote-Control-System)